パレア若狭　舞台照明設備

2024/9/1

調光設備	松村電機社製 F105型
電力容量	三相4線 500A(150KVA)
調光方式	電子パッチ方式(DMX-512)
回 路 数	2kw　78回路
調 光 卓	2段プリセット　60本／ｼﾞｮｲﾝﾄ機能で120本
	ｼｰﾝﾒﾓﾘ 1000
	20ｻﾌﾞﾌｪｰﾀﾞｰ(ﾌﾗｯｼｭｽｲｯﾁ付)×50ﾍﾟｰｼﾞ
	UP/DPWN ﾑｰﾌﾞﾌｪｰﾀﾞｰ
	1ﾁｪｲｽﾌｪｰﾀﾞｰ　50ﾊﾟﾀｰﾝ/99ｽﾃｯﾌﾟ/全1000ｽﾃｯﾌﾟ

移動スポット

	台数	ﾒｰｶｰ	
1KW凸　CX-8S	7	松村	裏通路に保管
1kW凸　CX-8M	4	松村	裏通路に保管
500W凸　CS-6	6	松村	裏通路に保管
ｿｰｽﾌｫｰ750w36°	4	ETC	2台は2階席看板あて用

ホリゾントライト

		常設色	使用電球	
L　H	4色	72.59.22.40	ﾊﾛｹﾞﾝ300W	LH3-8S(K)-300H

フォロースポット

ｳｼｵ	ｸｾﾉﾝ 1KW	2台	1003SR

サスペンションライト

	回路	ｺﾝｾﾝﾄ	常設	特殊付帯	
1ｻｽ	8	各C型 20A 2口	1KW凸×3/1KWﾌﾚﾈﾙ×12	9～12持込対応回路　サス耐荷重kg	(電動)
2ｻｽ	8	各C型 20A 2口	1KW凸×2/1KWﾌﾚﾈﾙ×12	9～12持込対応回路　サス耐荷重kg	(電動)
3ｻｽ	8	各C型 20A 2口	1KWﾌﾚﾈﾙ×12	9～12持込対応回路　サス耐荷重kg 直調切替1回路(3S-1)	(電動)

FR(ﾌﾛﾝﾄ)／CL(ｼｰﾘﾝｸﾞ)

	回路	ｺﾝｾﾝﾄ	常設
F　R	上手3	各C型 20A 2口	1KW凸 2台2色(1回路は持込対応回路)
	上手3	各C型 20A 2口	1KW凸 2台2色(1回路は持込対応回路)
C　L	12	各C型 20A 2口	1KW凸 8台/ｿｰｽﾌｫｰｽﾞｰﾑ750w

効果器

	台数	ﾒｰｶｰ	
1kwｴﾌｪｸﾄｽﾎﾟｯﾄ	2	松村	PI-Ⅱ
ﾃﾞｨｽｸﾏｼﾝ	2	松村	DE-Ⅱ
先玉	5	松村	4,6,8ｲﾝﾁ
ﾃﾞｨｽｸﾌﾟﾚｰﾄ	4	松村	雲2,雪1,雨1
ｽﾗｲﾄﾞｷｬﾘｱ	1	松村	雲2,雪1,雨1
パターン	10	松村	半月、三日月、雲4種
ﾐﾗｰﾎﾞｰﾙ	1	松村	MB-300-R

フロアー

	回路	ｺﾝｾﾝﾄ	備考
上手前	2	C型　20A	SC上　1.2
上手袖	4	C型　20A	SC上　3.4.5.6(5.6は持込対応回路)
上手中	2	C型　20A	SC上　7.8(持込対応回路)
下手前	2	C型　20A	SC下　1.2
下手袖	4	C型　20A	SC下　3.4.5.6(5.6は持込対応回路)
下手中	2	C型　20A	SC下　7.8(持込対応回路)
上手後	4	C型　20A	LH上　1.2.3.4
中央後	4	C型　20A	後C　1.2.3.4(持込対応回路)
下手後	4	C型　20A	LH下　1.2.3.4

スタンド等

	台数	ｶｰ	
ﾊｲｽﾀﾝﾄﾞ	4	松村	AL790-HIGH-STAND
ﾛｰｽﾀﾝﾄﾞ	4	松村	SK2-K
平置きﾍﾞｰｽ	10	丸茂	SHB-10
1Kﾊﾝｶﾞｰ	34	松村	HD
2連ｱｰﾑ	4	松村	SA
バンドア	4	松村	BD-8

特電

下手分電盤	3φ4w100A 1φ3w100A 30C*6
上手分電盤	1φ3w100A 30C*6

美術バトン

名称	耐荷重	長さ
美術バトン①		12800
美術バトン②		10500
美術バトン③		7600
美術バトン④		7200

DMX512用コンセント

上下手袖に1系統(1口づつ)